



Ihre Vorteile

Zu den Downloads ▶





• LED, mit 5 beigelegten Leuchtenkappen in den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-17
Einbauöffung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	L1
Farbe	Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.51.9 Nm

Elektrische Zeichnungen



Anschlussbeispiel 1



Zubehör

Wireless Safety			
	Bezeichnungsschilderset ZB1	SP-X-88-001-21	START STOP (APPOINTMENT) RESET EIN AUS
	Bezeichnungsschilderset ZB2	SP-X-88-001-22	???
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		



	Bezeichnungsschilderset ZB4	SP-X-88-001-93	
Artikelcode ZLK5	Leuchtenkappen Set für Meldeleuchten	SP-X-88-001-19	
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen Abhebewerkzeug	SP-X-88-001-26	

Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung