



SSP

Safety System Products

SAFEGATE M SGO BOX PLUS

Anschlusskasten für SAFEGATE mit Neustart, Override und Integrierte Muting-Lampe (4NA+1NC)

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE M SGO BOX PLUS

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-909-56
Typenbezeichnung	SAFEGATE M SGO BOX PLUS
Funktionsart	Anschlusskasten für SAFEGATE mit Neustart, Override und Integrierte Muting-Lampe (4NA+1NC)
Eingebaute Muting-Lampe	Ja
Signalisierung	LEDs für Ausgänge und Muting/Override-Status
Anschließbare Sicherheitssensorik	Alle Safegate-Modelle, außer S-Modelle
Override Auswahl	Ja
Restart-Taster	Ja

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UL Listed; WEEE; China RoHs; RoHs
-------------	---------------------------------------

Elektrische Daten

Sicherheitsrelaisausgänge	2 NO + 1 NC (6A bei 250 VAC)
---------------------------	------------------------------

Mechanische Daten

Abmessungen HxBxT (mm)	210 x 110 x 95
Befestigung	Satz Kunststoffhalterungen, die in die Löcher an den hinteren Seitenecken der Box eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse	M12 5-poliger Stecker (Sender), M12 12-poliger Stecker (Empfänger oder aktives TRX-Element), M12 5-poliger Stecker (Muting-Lampe)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	320 x 235 x 160
Bruttogewicht (g)	1761.8