



SSP

Safety System Products

SAFEGATE M SG BOX RST

Anschlusskasten für SAFEGATE mit Neustart (2NA+1NC), nur für S TRX Modelle

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE M SG BOX RST

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-909-59
Typenbezeichnung	SAFEGATE M SG BOX RST
Funktionsart	Anschlusskasten für SAFEGATE mit Neustart (2NA+1NC), nur für S TRX Modelle
Eingebaute Muting-Lampe	Nein
Signalisierung	LED-Anzeige für den Status der Ausgänge
Anschließbare Sicherheitssensorik	Safegate S TRX Modelle
Override Auswahl	Nein
Restart-Taster	Ja

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UL Listed; WEEE; China RoHs; RoHs
-------------	---------------------------------------

Elektrische Daten

Sicherheitsrelaisausgänge	2 NO + 1 NC (6A bei 250 VAC)
---------------------------	------------------------------

Mechanische Daten

Abmessungen HxBxT (mm)	210 x 110 x 95
Befestigung	Satz Kunststoffhalterungen, die in die Löcher an den hinteren Seitenecken der Box eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse	M12 8-poliger Stecker (Empfänger oder aktives TRX-Element), M12 5-poliger Stecker (Sender)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	320 x 235 x 160
Bruttogewicht (g)	1050