



SSP

Safety System Products

SAFEGATE M SG BOX RST P

Anschlusskasten für SAFEGATE mit Neustart (2 statische OSSD Profisafe), nur für S TRX-A Modelle

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE M SG BOX RST P

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-909-60
Typenbezeichnung	SAFEGATE M SG BOX RST P
Funktionsart	Anschlusskasten für SAFEGATE mit Neustart (2 statische OSSD Profisafe), nur für S TRX-A Modelle
Eingebaute Muting-Lampe	Nein
Signalisierung	LED-Anzeige für den Status der Ausgänge
Anschließbare Sicherheitssensorik	Safegate S TRX Modelle
Override Auswahl	Nein
Restart-Taster	Ja

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UL Listed; WEEE; China RoHs; RoHs
-------------	---------------------------------------

Elektrische Daten

Sicherheitsrelaisausgänge	2 NO + 1 NC (6A bei 250 VAC)
---------------------------	------------------------------

Mechanische Daten

Abmessungen HxBxT (mm)	210 x 110 x 95
Befestigung	Satz Kunststoffhalterungen, die in die Löcher an den hinteren Seitenecken der Box eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse	M12 5-poliger Steckverbinder für aktives TRX-Element. M12 5-poliger Stecker (männlich) für E/A-Modulausgang
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	320 x 235 x 160