



SSP

Safety System Products

EDI A1S

Stop-Taster schwarz

Ihre Vorteile

- Robustes Design
- Schutzart bis IP69k
- Bedienerfreundliche Stellungsanzeige durch farbliche Markierung am Stop-Taster
- Optional wählbare selbstüberwachende Kontaktgeber können jegliche Störfälle (fehlerhafte Montage des Stop-Tasters, oder einen abgefallenen Kontaktblock) erkennen



Zu den Downloads ►

we simplify safety

EDI A1S

Die EDI Not-Halt Taster verfolgen einen modularen Ansatz.

Wählen Sie Kopf, Kontaktgeber und auf Wunsch das entsprechende Gehäuse aus oder entscheiden Sie sich direkt für den Einsatz der EDI-Slimline Variante in einem schmalen Gehäuse. Die Besonderheit beim EDI ist der optional verfügbare selbstüberwachende Kontaktgeber.

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit sind die Schaltelemente des Not-Halt-Taster/Not-Aus-Taster mit einem zusätzlichen Sicherheitskontakt versehen. Dieser überwacht ständig die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Not-Halt-Taster/Not-Aus-Taster und Kontaktelement. Auch redundante, sichere Not-Aus-Ketten sind wirkungslos, wenn der Kontaktgeber nicht fehlerfrei mit dem Not-Aus-Betätiger verbunden ist. Wenn durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung der Not-Halt-Taster/Not-Aus-Taster von dem Kontaktelement getrennt wird, unterbricht der Sicherheitskontakt sofort und die Maschine wird stillgesetzt. Diese kann erst nach Behebung des Fehlers wieder in Betrieb genommen werden.

Allgemeine Daten

Funktionsart	Stop-Taster
Artikelnummer	SP-G-60-000-02

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-50 ... 85 °C
Betriebstemperatur max	-30 ... 70 °C


Mechanische Daten

Einbaulage	beliebig
Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm

EDI A1S


Zeichnungen

Bemaßung



EDI A1S

Montage



Zubehör

Bedienelemente

Modul-Kontaktgeber (zwangsöffnend)

EDI ZA1

SP-G-62-000-07



Modul-Kontaktgeber (zwangsöffnend)

EDI ZA2

SP-G-62-000-03



Modul-Kontaktgeber (zwangsöffnend)

EDI ZB1

SP-G-62-000-06



Modul-Kontaktgeber, Selbstüberwachung

EDI ZB2

SP-G-62-000-02



EDI A1S

Modul-Kontaktgeber, Schnellsteckanschluss	EDI ZC1	SP-G-62-000-05	
Modul-Kontaktgeber	EDI ZC2	SP-G-62-000-01	
Modulhalter für 3 Module Federzugklemmen	EDI ZH1	SP-G-62-000-11	
Modulhalter für 3 Module Schraubklemmen	EDI ZH2	SP-G-62-000-10	
Modulhalter für 5 Module Schraubklemmen	EDI ZI2	SP-G-62-000-09	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK4	SP-G-62-000-14	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK5	SP-G-62-000-15	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK8	SP-G-62-000-16	

EDI A1S

Downloads

- Katalog
- CAD Daten
- Zertifikate
- Produktprogramm
- Betriebsanleitung
- EPLAN-Daten